



# Loewe **radio.frequency**

## Portable DAB+ radio

Zum 100-jährigen Jubiläum unseres Gründungs-Unternehmens: Radio Frequenz GmbH Berlin

Stereo-Radio mit FM, DAB+, EWF und Bluetooth

28 Watt Gesamtmusikleistung

Dimmbare Anzeige, Weck- und Snooze-Funktion

USB-C mit Power-Delivery-Charger und bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit

Tragbar, leicht und robust

Eiche-Intarsien auf Ober- und Unterseite



LOEWE. wurde 1923 von den Gebrüdern Loewe als Radio Frequenz GmbH in Berlin gegründet.

Auch heute designen, entwickeln und produzieren wir Unterhaltungselektronik – Made in Germany.

Datenblatt

Loewe **radio.frequency**

August 2023

**LOEWE.**

loewe.tv     

# Loewe **radio.frequency**

Portable DAB+ radio



## **100 Jahre Loewe, 100 Jahre Radio Frequenz.**

Zum 100-jährigen Gründungsjubiläum der Radio Frequenz GmbH in Berlin durch die Gebrüder Loewe und als Reminiszenz an deren erstes Radio, den legendären Loewe Ortsempfänger OE 333 mit Dreifachröhre, bietet das Loewe radio.frequency modernste Technik und einfachste Bedienung auf kleinstem Raum.



## **Zeitlose Gestaltung, langlebiger Genuss.**

Perfektioniert für audioaffine Designliebhaber. Eine elegante Formensprache und ausgewählte Materialien, wie der eigens von Loewe entwickelte Akustik-Stoff in der Loewe Systemfarbe basalt grey sowie die natürliche Echtholz-Intarsien aus kanadischer Eiche, verbinden sich zu einem einzigartigen Design.



## **Einfache Bedienung, voller Klang.**

Modernste Technik mit DAB+, Bluetooth, USB-C Ladefunktion und Lithium-Akku verbunden mit einfachster Bedienung, praktischer Portabilität und überraschend vollem Klang aus 28 Watt Leistung mit drei Treibern – für unabhängigen Radiogenuss immer und überall.

### **Farbe**

 basalt grey & pure oak

### **Modell**

radio.frequency

### **Artikelnr.**

62620

# Loewe **radio.frequency**

Portable DAB+ radio



Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung.

## Technische Daten

Loewe

**radio.frequency**

### Ton

Akustisches Lautsprecherkonzept	closed + passive membranes
Kanalkonfiguration (Lautsprecher Layout)	2.0 (stereo)
Leistung (Watt Sinus / Musik)	14 / 28
Treiber (aktiv + passiv)	2 (2x 2,5")
Ausrichtung nach vorne / seitlich / oben / hinten	● / — / — / —
2-Kanal Weiche	●
Class-D Amp	●
Frequenzbereich (Hz)	80-20.000
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	● (EQ settings)

### Anzeige

Bildschirmauflösung (Pixel)	multi segment
Displaytechnologie	LCD (dimmbare)
Bildschirmdiagonale (cm / inch)	7,0 / 2,7

### Empfang

DAB Abstimmbereich Band III (MHz) / EWF	174,9 - 239,2 / ●
UKW (analoges FM Radio) / RDS	87,5 - 108,0 / ●

### Bedienung

Smart Apps (alle: Android + iOS)	my Loewe app
----------------------------------	--------------

### Multimedia

Bluetooth Musikplayer	●
UKW / DAB+ / Internetradio	● / ● / —

### Anschlüsse und Schnittstellen

USB	1 x USB-C (charge)
Bluetooth	●
Kopfhörerausgang	●
Antenne IEC	● (fixed telescope)
Kensington Lock (Diebstahlsicherung)	●

### Netzwerk

Bluetooth Standard	5.0
Bluetooth Leistung (max. mW)	<3
Bluetooth Frequenzbereich	2,4 GHz
Bluetooth Protokolle	A2DP SNK, AVRCP

### Energie

Netzspannung AC	100-240V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby / Netzwerkstandby (Watt)	<0,75 / — (original power supply)

### Mobilität

Batterietyp	7,4V / 2200mAh
Ladestrom	9V, 2A
Ladezeit	3h
Spielzeit	12-14h @ 60dB

### Umwelt

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	5-40° C
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	35-90%

### Abmessungen

Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	1,2
B* x H x T (ca. cm) ohne Aufstelllösung (* inkl. signature flag)	21,1 x 13,2 x 6,8

### Lieferumfang

Bedienungsanleitung / Netzkabel	● / USB-C cable (90 cm)
Sonstiges	USB-C power adapter (EU, UK, AUS)

● = verfügbar — = nicht verfügbar

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Darüber hinausgehende Dienstleistungsangebote werden individuell angeboten und berechnet.